

- Nagybiztonságú távirányított rendszerekhez: ajtó, kapu, riasztó, biztonsági rács, záruk távvezérléséhez
- Kis méret és nagyfokú zavarvédetség
- Rendkívül könnyen és gyorsan telepíthető!
- TAM-, INKA-, AZTÉK-, STAR- típusú távvezérlőkkel működik
- Microchip KEELOQ™ szabadalmazott ugró kód technológia
- 2⁶⁴ variáció, nagybiztonságú kiértékelő és hibaellenőrző program
- Egyedi kulcs algoritmus minden egyes adóban, minden adó különböző!
- Az adó minden működtetéskor más-más kódot sugároz ki, így kiismerhetetlen
- A kulcs kód és az ugró kód táblázat védetten van beprogramozva, kiolvasni nem lehet
- Az adatokat áramszünet ill. telepcsere esetén is megőrzi
- Ellopás, elvesztés esetén könnyen elvégezhető az adó letiltása (1.Pont)

1. TÖRLÉS:

- GOMB-ot 10 másodpercig nyomva tartani, amíg a ZÖLD LED el nem alszik.
- Minden kódot törölt.

2. TANÍTÁS:

- GOMB-ot 1 másodpercig megnyomni = ZÖLD LED felgyullad (kimeneti relé bekapcsol)
- Beléptünk tanuló üzemmódba, 30 másodperc áll rendelkezésre
- Az adók egyik gombját megnyomni = ZÖLD LED jelez és kész!
- Várjuk meg a 30 mp leteltét vagy végezzük ki/be kapcsolást

Összesen 15 adót taníthatunk meg. A 16-ik törli az elsőt.

Tanuló üzemmódban a már megtanult adókra nem reagál.

Új adó utólag is betanítható. A korábban megtanult kódokat megőrzi.

Probléma esetén végezzen egy TÖRLÉS-t és tanítsa be az adókat újra.

Új rendszer használatba vétele előtt célszerű a TÖRLÉS-t és a TANÍTÁS-t újra elvégezni, nehogy idegen adó betanívta maradjon!

3. ÜZEMBEHELYEZÉS:

- A vevőt öntapadó szalaggal vagy műanyag bilinccsel rögzítjük
- Az előszerelt táp és relé vezetékeket kössük be
- Helyezzük feszültség alá (Végezzük el az adók betanítását a 2. Pont szerint)
- A távvezérlő adó gombját megnyomva, a vevő kimenete bekapcsol a 4. Pont szerint

Amennyiben hatókörön kívül 16-nál többször nyomta meg az adót, akkor a biztonsági ugró kód miatt – hatókörön belül – kétszer kell működtetnie! Így a program automatikusan szinkronizál.

Rövid a hatótáv: – adóban ellenőrizze a telepet

– változtassa meg a vevő egység helyét vagy hosszabbítsa meg az antennát

– erős külső zavarjel miatt: rövidítse az antennát – így nő a zavartűrés és a hatótáv!

Előnyös felszerelési helyek: magasan, fémrészekről távol, rálátással

4. ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁS (DIP-2):

1	2	ÜZEMMÓD
ON	X	1cs: IMPULZUS
X	ON	2cs: IMPULZUS
ON	ON	1cs:IMP 2cs:IMP

Távvezérlő adó: 1cs = Adó fekete vagy 1. gomb

2cs = Adó zöld vagy 2. gomb

1 + 2 gomb együtt nyomva : csak RAM-13U vevővel használható

AZTÉK-4 adó 3. és 4. gomb: csak RAM-x4M vevővel használható

5. MŰSZAKI ADATOK:

Frekvencia : 433,92 MHz
 Tápfeszültség : 10...30 V AC/DC (Fekete és Piros vezeték)
 Áramfelvétel : 6,5 mA (nyugalmi), 15 mA (üzemi)
 Kimeneti relé : 0,12 A/30 V 1 záró (10 Ohm védőellenállással)
 Kimenetek száma : 1 (beállítható: 1. vagy 2. gombra)
 Távvezérlő adó : max. 15 darab
 Hőfoktartomány : -22...+70 °C
 Rel. páratartalom : 90 % kondenzáció nélkül
 Méret : 36 x 58 x 16 mm
 Hatótávolság : 35 m / antenna nélkül – kiváló zavarvédetségű !
 (1,5 m magasan) 60 m / 10 cm antenna – szerelt tartozék
 100 m / antenna 50 cm-re meghosszabbítva
 Védetség : IP 20

