

- Nagybiztonságú távirányított rendszerekhez. *Külső antenna csatlakoztatási lehetőség*
- Rendkívül könnyen és gyorsan telepíthető! Kis méret = nagyfokú zavarvédetség!
- TAM-20, MAYA-2, INKA-2 és AZTÉK-, Remocon-, STAR- sorozatú adókkal működik, turbo változatban is
- Microchip KEELOQ™ szabadalmazott ugró kód technológia
- 2⁶⁴ variáció, nagybiztonságú kiértékelő és hibaellenőrző program
- Egyedi kulcs algoritmus minden egyes adóban, minden adó különböző!
- Az adó minden működtetéskor más-más kódot sugároz ki, így kiismerhetetlen
- A kulcs kód és az ugró kód táblázat védetten van beprogramozva, kiolvasni nem lehet
- Az adatokat áramszünet ill. telepcsere esetén is megőrzi
- Ellopás, elvesztés esetén könnyen elvégezhető az adó letiltása

1. TÖRLÉS:

- A "GOMB"-ot addig kell nyomva tartani, amíg a ZÖLD LED el nem alszik (10 másodperc)
- Minden kódot törölt.

Új rendszer átadásakor a TÖRLÉS-t feltétlenül végezze el, hogy esetleges korábbi, idegen adók kitöröljenek.

2. TANÍTÁS:

- A "GOMB"-ot 1 másodpercig megnyomni = ZÖLD LED felgyullad (kimeneti relé bekapcsol)
- Beléptünk tanuló üzemmódba, 30 másodperc áll rendelkezésre
- Az adók egyik gombját megnyomni, a vevőn a ZÖLD LED jelez és kész!
- Várjuk meg a 30 mp leteltét vagy végezzünk ki/be kapcsolást

Tanuló üzemmódban a már megtanult adókra nem reagál!

Új adó utólag is betanítható. A korábban megtanult kódokat megőrzi.

Összesen 15 adót taníthatunk meg, a 16. törli az elsőt. Több adó esetén RAM-14MK/255 vevő szükséges.

Probléma esetén végezzen el egy TÖRLÉS-t és tanítsa be az adókat újra.

3. ÜZEMBEHELYEZÉS:

- A vevőt a hátoldalán levő öntapadó szalaggal rögzítsük
- Kültéri antenna: magasan, fémrészektől távol, rálátással. A koax-kábelt a rajz szerint csatlakoztassuk
- Az „Antenna” feliratú sorkapocsba kötött 17 cm hosszú huzaldarab is kielégítő vétele biztosít
- Az előszerelt táp és relé vezetékeket kössük be
- Helyezzük feszültség alá és végezzük el az adók betanítását a 2. Pont szerint
- A távvezérlő adó gombját megnyomva, a vevő kimenete bekapcsol a 4. Pont szerint

Ha rövid a hatótáv: – adóban ellenőrizze a telepet
– huzalantenna : hosszabbítsa meg
– külső antenna: helyezze magasabbra

4. ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁS (DIP-2):

1	2	ÜZEMMÓD
ON	-	Adó 1.gomb: IMPULZUS
-	ON	Adó 2.gomb: IMPULZUS
ON	ON	1.vagy 2. gomb: IMPULZUS

Távvezérlő adó: 1. gomb: TAM-20: fekete MAYA-2: kicsi kék
2. gomb: TAM-20: zöld MAYA-2: nagy kék

1+2 gomb együtt nyomva: külön csatorna RAM-13U vevővel
AZTÉK-4 adó 3. és 4. gomb: csak RAM-14M vevővel működik

5. MŰSZAKI ADATOK:

Frekvencia : 433,92 MHz
 Tápfeszültség : 10...30 V AC/DC (Fekete és Piros vezeték)
 Áramfelvétel : 6,5 mA (nyugalmi), 15 mA (üzemi)
 Kimeneti relé : 0,12 A/30 V 1 záró (10 Ohm védellenállással)
 Kimenetek száma : 1 (beállítható: 1. vagy 2. gombra)
 Távvezérlő adó : max. 15 darab
 Hőfoktartomány : -22...+70 °C
 Rel. páratartalom : 90 % kondenzáció nélkül
 Méret, tömeg : 36 x 58 x 16 mm, 35 g
 Hatótávolság : 35 m / antenna nélkül – kiváló zavarvédetségű !
 (1,5 m magasan) 80 m / 17 cm huzalantenna
 100–400 m / Kültéri GP-antenna (4 m RG-58/U koax)
 Stabilitás (1...20) : 20 RCF

